

DRAADSOLDEER TIN/KOPER

BOBINE ETAIN/CUIVRE

FONCTIE

Loodvrije tinlegering (97%) in draadvorm voor zacht solderen.

- Geschikt voor drinkwaterleidingnetwerken.
- Leidingen en aansluitingen van koper,...

Labels en Goedkeuringen

Voldoet aan het Besluit van 10/6/96 waarin loodhoudende soldeer op dit type leidingen verboden wordt
Omschrijving EN ISO 3677 : S-Sn97Cu3

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Draaddiameter	20/10 ^e
Legering	97% tin / 3% koper
Fusie-interval	+227°C tot +320°C
Gebruikstemperatuur	+370°C tot +470°C

Uitvoering

Vorbereiding

- Maak de te solderen gedeeltes van te voren schoon met STAALWOL of met SCHUURPAPIER.

Gebruiksaanwijzing

- Bijts af met BIJTSMIDDEL VAN GEB VOOR TIN EN KOPER.
- Delen op elkaar zetten en verhitten.
- Deze legering smelt bij een hogere temperatuur dan een tin/loodlegering, en moet dus langer verhit worden. Soms levert het aanbrengen door personen die gewend zijn om met tin/lood te solderen in eerste instantie problemen op.
- Breng de soldeerdraad aan zodra de juiste temperatuur bereikt is: Deze smelt bij contact met het verhitte metaal.
- Maak de soldeernaad snel glad met STEAROX en laat afkoelen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van +5°C tot +35°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

Deze legering smelt bij een hogere temperatuur dan een tin/loodlegering, en moet dus langer verhit worden. Soms levert het aanbrengen door personen die gewend zijn om met tin/lood te solderen in eerste instantie problemen op.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.